



MOKOSmart LW007-PIR

Sensor de movimiento LoRaWAN con **detección mediante infrarrojo pasivo (PIR)**, pensado para detectar ocupación, apertura de puertas, o cambios ambientales en espacios como oficinas, edificios o faenas industriales. Incluye monitoreo de temperatura y humedad, y envía eventos por red LoRaWAN. Su batería de larga duración lo hace útil en instalaciones sin mantenimiento frecuente.

Características Principales

- Detección de movimiento con sensor PIR.
- Monitoreo de temperatura y humedad.
- Alerta de apertura de puertas/ventanas.
- Batería de larga duración.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Detalle
Comunicación	LoRaWAN V1.0.3
Alcance PIR	Hasta 8 m
Ángulo PIR	120° horizontal
Batería	5200 mAh
Temperatura de operación	-30 °C a +60 °C
Dimensiones	70 × 50 × 38 mm